

## Borne POTO

### Borne avec 1 à 2 prises 16 ou 32A mono

*Encombrement réduit*

*Sécurité :*

- *Inox anti-vandalisme*
- *Trappe condamnant l'accès aux prises en dehors des périodes d'utilisation*
- *Réarmement extérieur des disjoncteurs*

*Excellente tenue à la corrosion et aux agressions extérieures (inox)*

*Protection de l'environnement : inox recyclable  
Peinture poudre sans solvant*

### Caractéristiques

Tôle en inox 304L 15/10ème – inox brossé ou inox peint RAL standard au choix

1 porte d'accès aux prises

IP 44 – IK10

Fermeture par empreinte spéciale à croix

Fixation sur radier béton à confectionner

### Équipement électrique

Bornier arrivée repiquage 4x16<sup>2</sup>+T

Disjoncteurs différentiels 30mA individuels

Prises de courant NF 16A ou CEE17 16 ou 32 A mono

Réarmement extérieur des disjoncteurs

### Options

Serrure magnétique de sécurité

Autres types de prise (RJ45, USB etc.)

Inox 316L

### Dimensions

Références	Dimensions H x diamètre fût – diamètre embase mm
POTO	1050 x 160 - 200

### Fixation au sol

Sur radier béton à confectionner



Les dimensions et autres caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis – nous consulter si besoin.